

## FICHA TÉCNICA

## Chave de impacto 18V 3/4" 1050Nm

# **DTW1001Z**

DTW1001 Chave de impacto 18V 3/4" 1050Nm

Máximo par de aperto 1.050 Nm.







0088381803212







### INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Motor Dimensões (CxLxA) Tipo de bateria

Velocidade variável (interruptor)

Inserção RPM baixo RPM Média RPM alta

Peso

Travão eléctrico Emissão de vibração

Incerteza da vibração Pressão sonora Potência sonora Incerteza (k) sonora Iluminação integrada

Capacidade máx. de parafuso

Par máx. de aperto

3.7 Ka BL

229 x 91 x 289 mm

LXT

3/4"

0 - 900 Rpm

0 - 1.000 Rpm 0 - 1.800 Rpm

15,50 m/seg<sup>2</sup> 2,00 m/seq<sup>2</sup> 98,00 dB(A) 108,00 dB(A) 3,00 dB(A)

M12-M30 1.050 Nm

#### **BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO**

- Nova chave de impacto com 1.050Nm de par de aperto.
- Devido ao motor BL sem escovas, a energia produzida é mais eficiente e proporciona maior potência e duração com a mesma amperagem.
- Carcaça do motor apertada com 4 parafusos para aguentar firmemente os impactos sem que se solte.
- Luz LED dupla para iluminar o ponto de trabalho.
- Selector do modo de impacto: Ao premir um botão pode seleccionar entre 3 modos de impacto (alto/ médio/suave) para adaptar-se ao tipo de trabalho a
- Corpo revestido a elastómero e de design ergonómico que se adapta à sua mão para um manuseamento mais cómodo e eficiente.
- Gancho amplo para que possa pendurar a máquina nas estruturas metálicas.

Página do produto - www.makita.pt











DTW1001Z - Chave de impacto 18V 3/4" 1050Nm





## **Produtos relacionados**

#### **ACESSÓRIOS**

134997-2

Extensão 3/4" de 150mm

134998-0

**RÓTULA PARA 6906** 

191G67-2

Cabo extensão

195584-2

Carregador rápido LXT 18V Lítio-ion

196933-6

Carregador de 2 portas 18V Lítio-ion

#### **Suporte**

Manual do usuário:

Imagem de peça sobressalente:

Folheto: