

Chave de impacto 40Vmax. XGT

TW004GD201

TW004GZ

Chave de impacto de 630 Nm de desaperto, 40Vmax.



360° Imagem 360°

Código EAN

0088381726894



INFORMAÇÕES TÉCNICA

Peso	2,2 Kg
Motor	BL
Dimensões (CxLxA)	144 x 86 x 253 mm
Tensão nominal da bateria	40Vmax
Tempo de carga	28 min
Tipo de bateria	XGT
Amperagem da bateria	2,5 Ah
Velocidade variável (interruptor)	✓
Inserção	1/2"
Rotações por minuto. (r.p.m)	0 - 3.200 Rpm
RPM baixo	0 - 1.000 Rpm
RPM Média	0 - 1.800 Rpm
RPM alta	0 - 2.600 Rpm
Emissão de vibração	16,50 m/seg ²
Incerteza da vibração	1,50 m/seg ²
Pressão sonora	99,00 dB(A)
Potência sonora	110,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora	3,00 dB(A)

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Seleção de potência de impacto de 4 etapas para maior versatilidade.
- 3 modos de tempo de reação para a paragem automática. Quando a rotação é inversa, detém-se depois da porca estar apertada o suficiente.
- O interruptor com modo de velocidade máxima provoca menos fadiga nas mãos e nos dedos.
- Design compacto com alcance total corta 144 mm.
- Luzes LED duplas com funções de pre-luminiscência e luminiscência para uma melhor iluminação.
- O motor BL alcança os 350 Nm de par máximo de aperto e 630 Nm de rotura (desaperto) do parafuso. O motor BL controla-se electronicamente para otimizar a utilização da energia e aumentar o tempo de funcionamento.
- Excelente rendimento em trabalhos pesados e contínuos.
- Punho de design ergonómico com borracha suave.



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

191B36-3

Bateria BL4025 40Vmax. XGT



191E07-8

DC40RA Carregador XGT 40Vmax.



821550-0

Mala Makpac tipo 2



ACESSÓRIOS

134825-1

Chave de caixa 13-38 (M8)



134826-9

Chave de caixa 14-38 (M8)



134827-7

Chave de caixa 13-52 (M8)



134828-5

Chave de caixa 14-52



134829-3

Chave de caixa 17-38 (M10)



134830-8

Chave de caixa 17-52 (M10)



134831-6

Chave de caixa 19-38 (M12)



134832-4

Chave de caixa 19-52 (M12)



134833-2

Chave de caixa 21-52 (M14)



191B26-6

Bateria BL4040 40Vmax. XGT



191J39-5

Kit Fonte de alimentação 40Vmax



191J81-6

Kit Fonte de alimentação 40Vmax



191J97-1

Kit Fonte de alimentação 40Vmax



191M90-3

Carregador DC40RC 40Vmax XGT



191N09-8

Carregador duplo DC40RB 40Vmax



191U00-8

Kit Fonte de alimentação 40Vmax



191U13-9

Kit de fonte de alimentação 40Vmax



191X65-8

Bateria BL4080F 40Vmax. 8.0AH XGT



Suporte

Manual do usuário:

