

DRIVE 13000



DESCRIÇÃO

Arrancador ultracompacto portátil de emergência, multifunções, 12V, para motocicletas, automóveis, caravanas, motores náuticos, etc.

















Equipado com duas portas USB (1A-2,1A) para carregar (banco de energia) dispositivos eletrônicos (tablets, smartphones, leitores MP3, câmaras, etc.), duas saídas 12V/19V para computadores portáteis e outros dispositivos, duas luzes LED de emergência de alta intensidade.

Utiliza células de lítio LiPo de alta frequência que proporcionam um carregamento rápido e completo, constantemente monitorizado por uma série de LEDs.

Fornecido com cabos de arranque, vários conectores para dispositivos móveis, adaptador para isqueiro e alimentador de rede.



DADOS TÉCNICOS

 CODE	CÓDIGO 829566	 V_{PH}	CHARGE MAINS VOLTAGE 1ph 100 - 240 V	 C	CAPACIDADE DE CARGA 12000 mAh
 START	STARTING VOLTAGE 12 V	 A_{OUT}	STARTING CURRENT 450 A	 A_{START MAX}	MAX STARTING CURRENT 1500 A
 USB	OUTPUT VOLTAGE #1(USB) 5 V	 A_{USB OUT}	OUTPUT CURRENT #1(USB) 1 A	 USB	OUTPUT VOLTAGE #2(USB) 5 V
 A_{USB OUT}	OUTPUT CURRENT #2(USB) 2,1 A	 V_{OUT}	OUTPUT VOLTAGE #1(JACK) 12 V	 A_{OUT}	OUTPUT CURRENT #1(JACK) 10 A
 V_{OUT}	OUTPUT VOLTAGE #2(JACK) 19 V	 A_{OUT}	OUTPUT CURRENT #2(JACK) 3,5 A	 LxWxH	DIMENSÕES (CxLxA) 17,5 x 7,5 x 3 cm
 kg	PESO 0,95 kg				

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

TALEGA
954193



CABOS DE ARRANQUE
124916

ACESSÓRIOS A PEDIDO



ACCESSORIES KIT
802950



OB2 II MEMORY SAVER CABLE -
JACK
802935

DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUÇÕES

LIGAÇÕES ÚTEIS



VIDEO