

## Roçadora 40Vmax XGT cabo tipo "U" AFT ADT

### UR002GZ01

UR002GZ01



360° Imagem 360°

#### Código EAN

0088381739917



#### INFORMAÇÕES TÉCNICA

Peso	5,3 Kg
Motor	BL
Tipo de punho	Tipo U
Diâmetro de corte	350 mm
Dimensões (CxLxA)	1.829 x 630 x 500 mm
Fios de nylon na cabeça	1
Rosca	10 x 1,25
Tensão nominal da bateria	40Vmax
Tipo de bateria	XGT
RPM baixo	0 - 3.500 Rpm
RPM Média	0 - 5.300 Rpm
RPM alta	0 - 6.500 Rpm
R.p.m (modo ADT)	3.500 - 6.500 Rpm
Travão eléctrico	✓
Vibração no punho	2,50 m/seg <sup>2</sup>
Vibração no punho dianteiro/ esquerdo	2,50 m/seg <sup>2</sup>
Emissão de vibração	2,50 m/seg <sup>2</sup>

#### BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Motor de acionamento direto embutido diretamente na cabeça da roçadora para maior eficiência e melhor equilíbrio.
- As 3 velocidades (Baixa: 0-3.500 r.p.m., Média: 0-5.300 r.p.m., Alta: 0-6.500 r.p.m.) permitem que o usuário adapte a velocidade ao trabalho.
- O sistema de acionamento direto do motor BL da Makita fornece alta potência e maior torque.
- O motor BL é controlado eletronicamente para otimizar o uso de energia da bateria por mais tempo de execução por carga. Além disso, ele não usa escovas de carvão, permitindo uma operação mais fria e eficiente para uma vida útil mais longa.
- A tecnologia ADT ajusta a velocidade e o torque enquanto trabalha para um desempenho ideal.
- Tecnologia de detecção de ressalto (AFT); Desliga a ferramenta para proteger o motor e evitar retrocessos se a velocidade de rotação diminuir repentinamente.
- A eletrônica constante minimiza a redução da velocidade sob carga.
- Grande interruptor de botão para maior operabilidade,



# Produtos relacionados

## ACESSÓRIOS PADRÃO

**197188-6**

Cabeça Policut



**382224300**

Cabeça de nylon MAN M10 1.0H 2,4



**783202-0**

Chave Hexagonal 4



**381224240**

Cabeça de Nylon Tap&Go Medium



**382224300**

Cabeça de nylon MAN M10 1.0H 2,4



**B-14130**

Lâmina circular 230 x 25,4 M, de 8



## ACESSÓRIOS

**191B26-6**

Bateria BL4040 40V XGT



**191E07-8**

DC40RA Carregador XGT 40V



**191J39-5**

Kit fonte de alimentação 40Vmax



**191J81-6**

Kit Fonte de alimentação 2,5 Ah XGT



**191J97-1**

Kit Fonte de alimentação 4,0 Ah



**191M90-3**

Carregador DC40RC 40Vmax XGT



**191N09-8**

Carregador duplo DCR40RB 40Vmax



**191U00-8**

Kit Fonte de alimentação 40Vmax



**191U13-9**

Kit de fonte de alimentação 40Vmax



**191X65-8**

Bateria BL4080F 40V 8.0AH XGT



**197188-6**

Cabeça Policut



**198383-1**

Cabeça Policut



**198426-9**

Lâminas de reposição Policut



## Suporte