

# 0 601 4A4 100 – GPB 18V-5 SC

Referência	0 601 4A4 100
Código de barras	4059952559506
1 cabo AUX	✓
2 pilhas de 1,5 V LR6 (AA)	✓
Caixa de cartão	✓



## Dados técnicos

### Descrição

Trabalhos de construção	Construção Eletricistas Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio Marceneiros e carpinteiros Trabalhos paisagísticos e de jardinagem Construção em metal
Sem fio/com fio	Sem fio
Dimensões da ferramenta (largura)	368 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	351 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	341 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	365 x 380 x 363 mm
Voltagem da bateria	18,0 V
Tipo de ficha	Tipo F



### Dados técnicos

Gama de radiofrequência FM	87,5 – 108 MHz
Gama de radiofrequência DAB+	174,928 – 239,2 MHz
Posições de memória FM	4
Posições de memória DAB+	4
Tensão/tensões de entrada, bateria	18 V
Tensão/tensões de entrada, rede	100 – 240 V
Peso sem bateria	8.8 kg
Potência nominal do amplificador (em ligação à fonte de alimentação)	40 W

## Informação de vendas

---

### Posicionamento

- Toca alto: potente executante para rádio digital em estaleiros de obras difíceis

### Benefícios para o utilizador

- Entretenimento sonoro altamente flexível: digital (DAB+, Bluetooth®), recepção de rádio convencional (FM) e AUX
- Nível excepcional de robustez: gaiola de proteção; concebida para suportar as condições adversas do estaleiro de obras
- Som massivo e cristalino: quatro altifalantes com 20 W (5 W cada), subwoofer integrado (20 W) para reposta poderosa dos graves