

0 603 104 001 – AdvancedMulti 18

Referência	0 603 104 001
Código de barras	3165140843973
1 bateria PBA 18V 2.5Ah	✓
ACZ 85 EB 2 609 256 943	✓
AIZ 32 EPC 2 609 256 947	✓
Batente de profundidade de 4 níveis para lâmina de serra de segmentos 2 609 256 C61	✓
Carregador AL 1830 CV	✓
Conjunto de folhas de lixa para lixadeira Delta 2 609 256 A54	✓
Malas de transporte	✓
Placa de lixar Delta 93 mm, AVZ 93 G 2 609 256 956	✓
Punho antivibrações 2 609 256 D59	✓



Dados técnicos**Dados técnicos**

Tensão da bateria	18 V
Compatibilidade da bateria	18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Recomendação de bateria	>= 4,0 Ah
Capacidade da bateria	2,5 Ah
Nº de rotações em vazio	10.000 – 20.000 r.p.m.
Ângulo de oscilação	2,8 °
Dimensões da ferramenta (C x L x A)	305 x 62 x 89 mm
Peso	1,4 kg
Peso incl. embalagem	3,47 kg
Dimensões da embalagem (comprimento)	386 mm
Dimensões da embalagem (largura)	341 mm
Dimensões da embalagem (altura)	110 mm
Dimensões da embalagem (C x L x A)	386 x 341 x 110 mm

Funções

18 V	✓
Tecnologia de lítio	✓
Sem fio	✓
Sistema ECP (Electronic Cell Protection) da Bosch	✓
Ângulo de oscilação	✓
Pré-seleção da velocidade de rotação	✓
Punho Softgrip	✓
O conjunto inclui acessórios adicionais	✓

Informações relativas ao ruído e às vibrações (sem punho)

Nível de pressão sonora	82 dB(A)
Nível de potência sonora	93 dB(A)
Incerteza K	3 dB

Informações relativas ao ruído e às vibrações (com punho)

Nível de pressão sonora	83 dB(A)
Nível de potência acústica	94 dB(A)
Incerteza K	3 dB

Informação de vendas

Posicionamento

- Solução versátil e sem fios para fazer face a uma grande diversidade de projetos de bricolage

Benefícios para o utilizador

- Motor de elevado desempenho, com pré-seleção eletrónica da velocidade
- Faixa de iluminação de 180° para iluminação perfeita da zona de trabalho
- O sistema AutoClic da Bosch permite substituir acessórios em 3 segundos, sem necessidade de ferramentas adicionais
- Vasta gama de acessórios Starlock para múltiplas aplicações
- Compatível com a bateria 18V POWER FOR ALL da Bosch
- POWER FOR ALL: uma bateria e carregador para todo um sistema de ferramentas Home & Garden
- A Syneon Technology regula o uso da energia para uma eficiência ideal e maior autonomia