

# Aspirador de mão 18V LXT BL

## DCL284FZ

4 modos de potencia de sucção com memoria.



360° Imagem 360°



### Código EAN

0088381781176

### INFORMAÇÕES TÉCNICA

Peso	1,6 Kg
Motor	BL
Dimensões (CxLxA)	485 x 113 x 153 mm
Tensão nominal da bateria	18V
Tipo de bateria	LXT
Capacidade do depósito	0,73 L
Máx. capacidade de sucção	18,0 kPa
Volume de ar	1,2 m <sup>3</sup> /min
Potência de sucção	125 / 70 / 45 / 20 W

### BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Aspirador de mão de 4 velocidades 18V LXT com luz LED.
- Limpeza silenciosa conseguida pela trajetória do fluxo de ar da saída de escape do motor para reduzir o ruído do vento.
- Seleção de 4 modos de potência de sucção com função de memória de modo.
- Controlado pelo interruptor ON/OFF que muda também a potência de sucção.
- Este aspirador tem a capacidade de memorizar o modo de potência anterior e arranca a aspiração do mesmo modo que a última vez que foi usado para a comodidade do utilizador.
- O modo de potência pode seleccionar-se antes de ligar-se o aspirador.
- O modo de potência seleccionado é indicado mediante 4 LEDs verdes.
- O tubo fixa-se mediante um mecanismo de bloqueio para evitar que se solte acidentalmente.



# Produtos relacionados

## ACESSÓRIOS PADRÃO

Bocal de aspiração, bocal para ranhuras, tubo recto e adaptador de parede. Sem baterias nem carregador em equipamento básico.

**459356-2**

Tubo de sucção de 28mm



## ACESSÓRIOS

**194533-6**

DC18SD CARREGADOR 7.2V-18V



**195584-2**

Carregador rápido LXT 18V Lítio-ion



**196933-6**

Carregador de 2 portas 18V Lítio-ion



**197254-9**

Bateria BL1820B



**197265-4**

BL1840B Bateria 18V 4,0Ah



**197280-8**

BL1850B Bateria 18V 5,0Ah



**197422-4**

Bateria BL 1860B de 18V 6.0Ah com



**197599-5**

Bateria BL1830B 18V 3,0Ah



## Suporte

Manual do usuário:



Imagem de peça sobressalente:

