


Aspirador de mochila DVC660Z

DVC660Z

Aspirador de mochila BL 18V X2.

O motor sem escova permite 2,2 m³ / min de fluxo de ar máximo / 11 kPa Max. de sucção selada.



Código EAN

0088381890540



INFORMAÇÕES TÉCNICA

Peso	6,70 Kg
Motor	BL
Uso contínuo	40 - 70 min
Descrição	Boquilla 32 mm
Dimensões (CxLxA)	297 x 174 x 523 mm
Tensão nominal da bateria	18Vx2
Tipo de bateria	LXT
Potência sonora	70 dB(A)
Capacidade do depósito	6 L
Máx. capacidade de sucção	11 kPa
Volume de ar	2,2 m ³ /min
Classe de Filtragem	HEPA
Potência de sucção	95 / 50 / 25 W

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Maior potencia de sucção para recolha de pó mais eficiente, quando se liga a ferramentas elétricas.
- O motor BL permite fluxo de ar máximo de 2,2 m³/min / sucção vedada máxima de 11 kPa / potência de sucção de 95 W e longo tempo de funcionamento.
- A função de memória permite começar com a mesma potência que estava quando se desligou.
- Duas baterias de 18V LXT Lítio-ion proporcionam a potência e o tempo de funcionamento idêntico aos trabalhos de ferramentas com fio sem abandonar a plataforma de 18V LXT.
- Equipado com filtro HEPA, muito efetivo na recolha de pó muito fino.
- Capacidade de depósito até 6 Litros, muito simples de trocar.
- Muito cómodo de utilizar graças ao formato de mochila, reduzindo a fadiga do utilizador.
- Controlador de mão para ligar e desligar, escolha de potência elevada ou reduzida e luz. O controlador está equipado com um clip para o cinto que se segura ao arnês.



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

140G19-0

Tubo telescópico



140G26-3

Tubo dobrado de montagem com



191C26-2

Sacos de papel



197901-2

Bocal flexível



199453-9

Tubo de aspiração flexível



ACESSÓRIOS

140H95-0

Bocal de bancos



196933-6

Carregador de 2 portas 18V Lítio-ion



197265-4

BL1840B Bateria 18V 4,0Ah



197280-8

BL1850B Bateria 18V 5,0Ah



198540-1

Bocal fino



198555-8

Bocal pequeno de aspiração



199041-2

Bocal de aspiração largo



199439-3

Bocal de aspiração longo



459056-4

Bocal de aspiração



Suporte