

# Chave de impacto 18V 3/4" 1.050Nm

## DTW1001RTJ

DTW1001RTJ Chave de impacto  
18V 3/4" 1.050Nm

5.0Ah. Máximo par de aperto 1.050 Nm.



### ■ Código EAN

0088381803380



### ■ INFORMAÇÕES TÉCNICA

Peso	3,7 Kg
Motor	BL
Dimensões (CxLxA)	229 x 91 x 289 mm
Tensão nominal da bateria	18V
Tempo de carga	45 min
Tipo de bateria	LXT
Amperagem da bateria	5,0 Ah
Velocidade variável (interruptor)	✓
Inserção	3/4"
RPM baixo	0 - 900 Rpm
RPM Média	0 - 1.000 Rpm
RPM alta	0 - 1.800 Rpm
Travão eléctrico	✓
Emissão de vibração	15,50 m/seg <sup>2</sup>
Incerteza da vibração	2,00 m/seg <sup>2</sup>
Pressão sonora	98,00 dB(A)
Potência sonora	108,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora	3,00 dB(A)

### ■ BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Nova chave de impacto com 1.050Nm de par de aperto.
- Devido ao motor BL sem escovas, a energia produzida é mais eficiente e proporciona maior potência e duração com a mesma amperagem.
- Carcaça do motor apertada com 4 parafusos para aguentar firmemente os impactos sem que se solte.
- Luz LED dupla para iluminar o ponto de trabalho.
- Selector do modo de impacto: Ao premir um botão pode seleccionar entre 3 modos de impacto (alto/médio/suave) para adaptar-se ao tipo de trabalho a realizar.
- Corpo revestido a elastómero e de design ergonómico que se adapta à sua mão para um manuseamento mais cómodo e eficiente.
- Gancho amplo para que possa pendurar a máquina nas estruturas metálicas.



# Produtos relacionados

## ACESSÓRIOS PADRÃO

195584-2

Carregador rápido LXT 18V Lítio-ion



197280-8

BL1850B Bateria 18V 5,0Ah



821551-8

Mala Makpac tipo 3



837645-9

Plástico interior Makpac



## ACESSÓRIOS

134997-2

Extensão 3/4" de 150mm



134998-0

RÓTULA PARA 6906



191667-2

Cabo extensão



196933-6

Carregador de 2 portas 18V Lítio-ion



197265-4

BL1840B Bateria 18V 4,0Ah



197599-5

Bateria BL1830B 18V 3,0Ah



## Suporte

Manual do usuário:



Imagem de peça sobressalente:



Folheto:

