

FICHA TÉCNICA

Insuflador LXT de 18V **DMP181Z**

DMP1817

DMP181 é um insuflador alimentado por uma bateria de 18V LXT Li-lon.









360° Imagem 360°







Código EAN

0088381748902

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Capacidade de insuflar Peso Dimensões (CxLxA)

Tipo

Tipo de bateria

pressão máx.

Tensão nominal da bateria Indicador de carga da bateria

Nº de baterias

22 L/min 2,8 Kg 316 x 108 x 231 mm 11,1 bar

Inflador LXT

18V

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Insufla facilmente tanto bicicletas, balões, insufláveis,
- Com capacidade máxima de pressão até 11,1 bar.
- Função de detenção automática quando a pressão de ar é demasiada elevada para prevenir o perigo.
- Indicador de calibre de pressão.
- LED que ilumina a área de trabalho.
- Pega de design ergonómico, material suave, o que proporciona mais comodidade.
- A base plana no chão permite que a ferramenta seja utilizada como "máquina estacionária" para reduzir a fadiga do utilizador
- Três modos de inflação (modo alto, baixo e modo balão)

Página do produto - www.makita.pt









DMP181Z - Insuflador LXT de 18V

Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

TE00000333

Adaptador de colchão de ar



TE00000334

Bocal para bomba de ar



TE00000335

Bocal para bomba de ar



ACESSÓRIOS

195584-2

Carregador rápido LXT 18V Lítio-ion



197254-9

Bateria BL1820B



197265-4

BL1840B Bateria 18V 4,0Ah



197280-8

BL1850B Bateria 18V 5,0Ah



197422-4

Bateria BL 1860B de 18V 6.0Ah com



TE00000597

Adaptador britanico DMP181 /



Suporte

Manual do usuário:

