


Martelo combinado 18V lítio-ion 5,0Ah

DHR243RTJ

DHR243Z

Possibilidade de utilizar com colector de pó com filtro HEPA.



■ Código EAN

0088381686204



■ INFORMAÇÕES TÉCNICA

Peso	3,7 Kg
Motor	BL
Dimensões (CxLxA)	353 x 85 x 213 mm
Tensão nominal da bateria	18V
Amperagem	5,0 Ah
Tempo de carga	45 min
Nº de baterias	2
Tipo de bateria	LXT
Proteção contra sobrecarga	✓
Proteção contra descargas profundas	✓
Velocidade variável (interruptor)	✓
Rotações por minuto. (r.p.m)	0 - 950 Rpm
Joules	2,00 J
Embraiagem de segurança	✓
Travão eléctrico	✓
Emissão de vibração	13,00 m/seg ²
Incerteza da vibração	1,50 m/seg ²
Pressão sonora	89,00 dB(A)

■ BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Motor BL sem escovas.
- Capacidade até 24mm. A energia que produz o motor BL sem escovas é mais eficiente, aumenta a produtividade do martelo.
- Três modos de trabalho, berbequim para madeira e metal, berbequim com percussão para pedra e betão e modo demolição para pequenas demolições.
- Com motor vertical, desenhado para os trabalhos mais exigentes.
- Possibilidade de colocar os novos adaptadores de aspiração DX01 e DX02.
- Embraiagem de segurança que protege o motor de bloqueios acidentais da broca.
- A bateria está separada da máquina através do sistema de elastómero, evita que as vibrações cheguem a bateria.
- Pode-se colocar os colectores de pó da gama HR2611FT HR2300 (195173-3 e 195180-6).



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

194079-2

Portabrocas - fecho rápido



194080-7

Porta ferramentas SDS-PLUS



195584-2

Carregador rápido LXT 18V Lítio-ion



197280-8

BL1850B Bateria 18V 5,0Ah



324219-0

Guia de profundidade



821552-6

Mala Makpac tipo 4



837649-1

Plástico interior Makpac



ACESSÓRIOS

195902-4

Conjunto aspiração de pó DX02



196933-6

Carregador de 2 portas 18V Lítio-ion



197265-4

BL1840B Bateria 18V 4,0Ah



198993-4

Massa lubrificante



B-59031

Estojo de 7 brocas Nemesis II



E-14928

Estojo de 7 brocas Nemesis II

Suporte

Manual do usuário:



Imagem de peça sobressalente:

