

Multifunções a bateria de 18V

DTM51Z

Mudança rápida de acessórios. As baterias e carregador têm de ser adquiridas à parte.



Código EAN

0088381667418



INFORMAÇÕES TÉCNICA

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Peso | 2,4 Kg |
| Dimensões (CxLxA) | 340 x 80 x 122 mm |
| Tensão da bateria | 18 V |
| Tipo de bateria | LXT |
| Arranque suave | ✓ |
| Velocidade variável (dial) | ✓ |
| Sistema anti arranque automático | ✓ |
| Emissão de vibração | 4,50 m/seg ² |
| Incerteza da vibração | 1,50 m/seg ² |
| Pressão sonora | 80,00 dB(A) |
| Potência sonora | 91,00 dB(A) |
| Incerteza (k) sonora | 3,00 dB(A) |
| Iluminação integrada | ✓ |
| Oscilações por minuto. | 6.000 - 20.000 opm |
| Ângulo de oscilação | 1,6 (3,2 mm total) mm |

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Mudança rápida de acessórios: simplesmente puxando a patilha liberta-se o parafuso. Para fixa-lo fecha-se a patilha.
- Devido à sua grande variedade de acessórios obtemos a solução para uma multitude de aplicações.
- Compatível com as baterias BL1815, BL1830 e BL1840.
- O movimento de oscilação da cabeça proporciona a realização de todos os tipos de corte de grande precisão, bem como lixar em materiais mais delicados.
- Velocidade variável mediante dial para ajustar o número de oscilações ao trabalho a ser feito.
- Para os trabalhos de polimento, existe a opção de colocação de uma tomada de aspiração para ligar a um aspirador.
- Dependendo do acessório seleccionado podemos executar uma variedade de tarefas, tais como:
- Cortar madeira, metal, plásticos, telhas, gesso cartonado, azulejos etc ...



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS

194622-7

Carregador MakStar 18V Lítio-ion



195584-2

Carregador rápido LXT 18V Lítio-ion



199627-2

Set de aspiração



Suporte

Manual do usuário:



Imagem de peça sobressalente:

