

Chave de impacto 40Vmax. XGT

TW008GD201

TW008GD201

Chave de impacto de 1100 Nm de desaperto, com inserção de esfera, 40Vmax.



Código EAN

0088381741897



INFORMAÇÕES TÉCNICA

Peso	3,3 Kg
Motor	BL
Dimensões (CxLxA)	170 x 86 x 312 mm
Tensão nominal da bateria	40Vmax
Tipo de bateria	XGT
Velocidade variável (interruptor)	✓
Inserção	1/2"
Rotações por minuto. (r.p.m)	0 - 2,300 Rpm
RPM baixo	0 - 600 Rpm
RPM Média	0 - 1,200 Rpm
RPM alta	0 - 1,900 Rpm
Travão eléctrico	✓
Emissão de vibração	19,7 m/seg ²
Incerteza da vibração	2,00 m/seg ²
Pressão sonora	97 dB(A)
Potência sonora	108 dB(A)
Incerteza (k) sonora	3,00 dB(A)
Iluminação integrada	✓

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Nova chave de impacto, com modo de paragem automática de rotação para a frente e para trás.
- Maior par de rotação com 760Nm e par de rotação superior com 1,100Nm.
- Dispõe de 3 modos de tempo de reação para a paragem automática.
- O interruptor de velocidade máxima reduz a fadiga do utilizador.
- Com um design compacto graças ao seu comprimento máximo de 170mm.
- O motor BL produz 760Nm de aperto máximo e controla-se electronicamente para otimizar o uso da bateria para maior tempo de funcionamento por carregamento de bateria.
- O motor BL sem escovas permite que funcione mais frio e de maneira mais eficiente para uma duração de vida útil superior.
- O motor BL adapta-se às exigentes mudanças e ajusta os RPM.



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

191B36-3

Bateria BL4025 40Vmax. XGT



191E07-8

DC40RA Carregador XGT 40Vmax.



821551-8

Mala Makpac tipo 3



835K85-1

Plástico Interior



ACESSÓRIOS

191B26-6

Bateria BL4040 40Vmax. XGT



191E07-8

DC40RA Carregador XGT 40Vmax.



191L47-8

Bateria 40Vmax. 5,0 Ah XGT



191M90-3

Carregador DC40RC 40Vmax XGT



191X65-8

Bateria BL4080F 40Vmax. 8.0AH XGT



B-68448

Adaptador 1/2 a 1/4 hexagonal



E-12354

Estojo de chave de impacto



Suporte