

# Martelo leve 40Vmax. XGT

## HR009GZ

HR009GZ

Martelo leve BL 40Vmax. XGT, 30mm porta-brocas



Imagem 360°



### ■ Código EAN

0088381764728

### ■ INFORMAÇÕES TÉCNICA

Peso	6,70 Kg
Motor	BL
Dimensões (CxLxA)	457 x 97 x 263 mm
Tensão nominal da bateria	40Vmax
Tipo de bateria	XGT
Proteção contra sobrecarga	✓
Velocidade variável (interruptor)	✓
Rotações por minuto. (r.p.m)	0 - 840 Rpm
Joules	3,90 J
Embragem de segurança	✓
Travão eléctrico	✓
Emissão de vibração	9,10 m/seg <sup>2</sup>
Incerteza da vibração	1,50 m/seg <sup>2</sup>
Pressão sonora	94,00 dB(A)
Potência sonora	105,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora	3,00 dB(A)
Iluminação integrada	✓
Punho antideslizante	✓

### ■ BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Perfuração eficiente graças ao mecanismo de percussão redesenhado.
- Tecnologia anti-vibração (AVT).
- Elevada potência e com baixa vibração.
- O motor BL elimina as escovas de carvão, o que permite que o motor BL funcione mais frio e de maneira mais eficiente para uma vida útil maior.
- A tecnologia de detecção de retro-alimentação ativa (AFT) desliga o motor se a velocidade de rotação diminuir repentinamente.
- Sistema AWS que liga a aspiradoras Makita com tecnologia Bluetooth.
- Mudança rápida e fácil de porta-brocas.
- Compatível com o mesmo sistema de recolha de pó que utiliza o HR3012C.



# Produtos relacionados

## ACESSÓRIOS PADRÃO

191F46-4

Porta-brocas



198993-4

Massa lubrificante



443122-7

Pano limpeza



## ACESSÓRIOS

191B26-6

Bateria BL4040 40Vmax. XGT



191J39-5

Kit Fonte de alimentação 40Vmax



191J65-4

Kit Fonte de alimentação 40Vmax



191L47-8

Bateria 40Vmax. 5,0 Ah XGT



191U00-8

Kit Fonte de alimentação 40Vmax



191X65-8

Bateria BL4080F 40Vmax. 8.0AH XGT



## Suporte