

0 600 8B0 003 – Indego XS 300

Referência	0 600 8B0 003
Código de barras	4059952511900
1 conector do fio	✓
Cabo de limitação – 100 m F 016 800 373	✓
Caixa de cartão	✓
Espigões de fixação – 140 unidades	✓
Estação de carregamento	✓
Máquina ligada à corrente elétrica	✓
Parafusos para estação de carregamento com chave sextavada F 016 800 468	✓



Dados técnicos**Dados técnicos**

Tensão da bateria	18 V
Tempo de carga da bateria	45 min
Autonomia de funcionamento da bateria	45 min
Área relvada recomendada	Até 300 m ²
Bateria permutável	não
Bateria substituível	não
Largura de corte	19 cm
Sistema de corte	3 lâminas giratórias
Altura de corte	30 – 50 mm
Regulação da altura de corte	3
Velocidade	40 cm/s
Aumento máx.	27 Porcentagem
Dimensões da ferramenta (C x L x A)	445 x 364 x 202 mm
Peso	8,0 kg
Peso incl. embalagem	15,86 kg
Dimensões da embalagem (comprimento)	600 mm
Dimensões da embalagem (largura)	400 mm
Dimensões da embalagem (altura)	330 mm
Dimensões da embalagem (C x L x A)	600 x 400 x 330 mm

Funções

Sistema de navegação «Logicut»	✓
Apto para multi-áreas	✓
Display de comando intuitivo	✓
Função automática de calendário	✓
Função mulching	✓
Capacidade de cortar a relva com inclinação	✓
Multissensores	✓
PIN e sistema de alarme	✓
Paragem rápida da lâmina	✓
Sistema de carregamento automático	✓
Tecnologia de lítio	✓

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de potência sonora	61 dB(A)
Incerteza K	2 dB

Informação de vendas

Posicionamento

- Corta-relvas robotizado para jardins mais pequenos até 300 m²

Benefícios para o utilizador

- Indego XS 300 com LogiCut mapeia o relvado e corta em eficientes linhas paralelas, deixando o relvado pronto mais depressa.
- Com a funcionalidade AUTO Calendar Function, o Indego XS 300 calcula automaticamente um horário de corte personalizado.
- Com MultiArea, o Indego pode guardar na memória até três áreas de relvado (total combinado de 300 m²).
- O Indego XS 300 sabe onde estão as passagens estreitas no mapa do relvado; gerindo corredores com uma largura mínima de 75 cm (entre fios).