

Corta-sebes 40Vmax. XGT

UH004GZ

Lamina 600 mm, motor BL.



Imagem 360°



Código EAN

0088381743662

INFORMAÇÕES TÉCNICA

Peso	4,9 Kg
Motor	BL
Potência máx.	720 W
Dimensões (CxLxA)	1.120 x 223 x 214 mm
Comprimento de corte	60 cm
Distância entre os dentes	35 mm
Máx. diâmetro da rama	23,5 mm
Tensão nominal da bateria	40Vmáx
Tipo de bateria	XGT
Arranque suave	✓
Eletrónica constante	✓
Travão elétrico	✓
Emissão de vibração	2,90 m/seg ²
Incerteza da vibração	1,50 m/seg ²
Pressão sonora	85,00 dB(A)
Potência sonora	96,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora	3,00 dB(A)

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Ideal para cortar pequenos ramos, ramos finos ou sebes densas de forma suave e eficiente.
- O mesmo pente utilizado para o DUH601 / DUH751 da plataforma LXT.
- A bateria de 40Vmax XGT e o motor BL proporcionam elevada potência e excelente desempenho de corte.
- Desempenho de corte semelhante ao dos corta-sebes elétricos, mas com um tempo de funcionamento mais longo.
- Forma óptima da lâmina para um corte suave e longo tempo de execução.
- WetGuard, excelente resistência à água.
- Interruptor de dupla acção para segurança.
- Concepção de 3 velocidades (alta: 5.000, média: 3.600, baixa: 2.000 c.p.m.) para um controlo óptimo da velocidade.



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS

191B26-6

Bateria BL4040 40Vmax. XGT



191B36-3

Bateria BL4025 40Vmax. XGT



191E07-8

DC40RA Carregador XGT 40Vmax.



191J39-5

Kit Fonte de alimentação 40Vmax



191J81-6

Kit Fonte de alimentação 40Vmax



191J97-1

Kit Fonte de alimentação 40Vmax



191L29-0

Bateria BL4020 40Vmax. XGT



191L47-8

Bateria 40Vmax. 5,0 Ah XGT



191M90-3

Carregador DC40RC 40Vmax XGT



191N09-8

Carregador duplo DC40RB 40Vmax



191N62-4

Adaptador simples XGT 40Vmax



191R53-9

Lâmina de corte CPL. 600mm

191U00-8

Kit Fonte de alimentação 40Vmax



191U13-9

Kit de fonte de alimentação 40Vmax



191X65-8

Bateria BL4080F 40Vmax. 8.0AH XGT



PDC1200A02

Mochila com bateria 1200Wh XGT/



Suporte

Manual do usuário:

